



- Sensor switch
X100.1 -> +24V
X100.2 -> +24V
X100.3 -> GND
X100.4 -> INI_KETTE
- Magnetic switch
X108.1 -> +24V
X108.2 -> MAGN_VERR
X108.3 -> GND
X108.4 -> MAGN_ENTR
- Magnetic coil
X104.1 -> +24V
X104.2 -> +24V
X104.3 -> +24V
X104.4 -> MAGN_AUF
- Door switch
X111.1 -> +24V_SEC
X111.4 -> SW_FENST

External cable				
Art-No.:	Cable	Name	from An, Xn	to An, Xn
701822	W17	Power cable magnet	A1, X104	Y10
701823	W18	Signal cable magnet status	A1, X108	S10
701816	W21	Signal cable sliding window	A1, X111	S8/S9
701846	W29	Laser	A1, X115	P1
704311	W30	Signal cable initiator	A1, X100	B3
704310	W31	Power cable for battery pack / Battery pack	A1, X106	A4, X400
-	W32	Motor power cable / Motor	A1, X102	M1
-	W33	Motor encoder cable / Encoder	A1, X103	B1
115479	W34	Spiral cable sealing head / Sealing head	A2, X200	A3
704322	W35	Battery charging cable / Charger	A5, X500	A4, X400
-	W36	Power cord connector / Charger	A1, X6	X600
-	W37	Power cord	A5, X501	Socket

© ErgoPack Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mittelung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.		2019		ErgoPack Deutschland GmbH	
		Name	Datum		
		Ersteller	27.11.2019	Kaschek.P	
		Geprüft	29.11.2019	Zogaj.I	
				Zeichnungsnr.:	
				Connection plan EP-X	
1	diverse Anpassungen	21.01.20	IZ		
Rev.	Änderung	Datum	Name	Seite 1 von 1	