

HM BW4ES

Boitier d'entrée / sortie Wifi



Ce boitier vous permet d'utiliser 4 entrées et 4 sorties TOR (Tout Ou Rien) sur les robots MiR. Par exemple, le MiR pourra ensuite détecter l'ouverture d'une porte, allumer un gyrophare aux intersections, échanger des informations entre le robot MiR et le poste de chargement/déchargement du MiR.

Caractéristiques

Longueur x Largeur x Profondeur	250 mm x 135 mm x 95 mm
Alimentation	24VDC 2A
Wifi	B / G / N (2.4GHz seulement)
Sécurité Wifi	WPA2 Personal & Enterprise
Consommation	100mA / 2.2W

Entrée

Nombre d'entrée	4 (contact sec)
Courant	3mA minimum

Sortie

Nombre de sortie	4
Courant	500mA par sortie maximum